

# Impresora multifunción HP LaserJet Pro M426dw



Impresión, escaneo y copiado veloces, más buena seguridad integral pensada para su forma de trabajo. Esta impresora multifunción termina tareas clave más rápido y protege de amenazas.<sup>1</sup> Los cartuchos de tóner originales HP con JetIntelligence le brindan más páginas.<sup>2</sup>



## Cumpla con sus tareas más rápido. Proteja los datos.

- Escanee archivos digitales directamente a correo electrónico, USB, carpetas en redes, y la nube con aplicaciones empresariales precargadas.<sup>3</sup>
- Finalice con éxito documentos de múltiples páginas con una impresión a doble cara que es más rápida que la de la competencia.<sup>1</sup>
- Tome las hojas y márchese: no necesita quedarse haciendo nada. Esta impresora multifunción se reactiva e imprime más rápido que las de la competencia.<sup>1</sup>
- Controle el acceso a trabajos de impresión y proteja la impresión con recursos de seguridad como la autenticación LDAP.

## Fácil administración. Impresión eficiente.

- Administre trabajos de impresión con facilidad desde la impresora multifunción: solo pose y deslice el dedo por la pantalla táctil de 3" (7,6 cm).<sup>6</sup>
- Imprima fácilmente documentos de Microsoft® Word y PowerPoint®: ahora directamente desde su unidad USB.<sup>5</sup>
- Administre los dispositivos y las configuraciones con facilidad mediante HP Web Jetadmin con un conjunto de recursos de administración esenciales.<sup>7</sup>
- Imprima con menor consumo de energía que los competidores, aún menor con los cartuchos de tóner originales HP con JetIntelligence.<sup>8</sup>



## Más. Páginas, rendimiento y protección.

- Obtenga la máxima cantidad de impresiones por lo que pagó, con los cartuchos de tóner originales HP de alta capacidad negros con JetIntelligence.<sup>2</sup>
- Obtenga calidad profesional a altas velocidades con el tóner negro preciso.
- Ayude a garantizarse que está obteniendo la auténtica calidad HP por lo que pagó, con la innovadora tecnología antifraude.
- Imprima de inmediato con los cartuchos de tóner instalados previamente. Reemplácelos por cartuchos de alta capacidad opcionales.

## Permanezca conectado con opciones de impresión móvil sencillas

- Imprima fácilmente desde una serie de teléfonos inteligentes y tablets: en general no se requiere configuración ni aplicaciones.<sup>9</sup>
- Tenga impresión inalámbrica directa en la oficina, desde dispositivos móviles, sin acceder a la red de la empresa.<sup>11</sup>
- Acceda, imprima y comparta recursos con facilidad con la red Ethernet y la conexión inalámbrica.<sup>10</sup>

<sup>1</sup> Basado en pruebas internas de HP de los tres competidores líderes respecto de la salida de la primera página desde el modo de suspensión y la velocidad de copiado e impresión a doble cara finalizadas en 8/2015. Sujeto a la configuración del dispositivo. Los resultados reales pueden variar. Para obtener información más detallada, visite [hp.com/go/1jclaims](http://hp.com/go/1jclaims). <sup>2</sup> Basado en rendimientos de cartuchos HP 80X en comparación con los cartuchos de tóner originales LaserJet HP 26X. Para obtener más información, consulte [hp.com/go/learnaboutsupplies](http://hp.com/go/learnaboutsupplies). <sup>3</sup> Requiere una conexión de Internet a la impresora. Los servicios pueden requerir registrarse. La disponibilidad de aplicaciones varía según el país, el idioma y los acuerdos. Para ver detalles, visite [hpconnected.com](http://hpconnected.com). <sup>5</sup> Microsoft y PowerPoint son marcas comerciales registradas en Estados Unidos del grupo de empresas Microsoft. El recurso funciona con Microsoft Word y PowerPoint 2003 y posteriores. Solo se admiten fuentes de idiomas latinos. <sup>6</sup> Requiere un punto de acceso inalámbrico y una conexión de Internet a la impresora. Los servicios requieren registro. La disponibilidad de las aplicaciones varía según el país, el idioma y los acuerdos, y requiere una actualización de firmware. Para ver más detalles, visite [hpconnected.com](http://hpconnected.com). <sup>7</sup> HP Web Jetadmin es gratuito y se puede descargar desde [hp.com/go/webjetadmin](http://hp.com/go/webjetadmin).

<sup>8</sup> Basado en pruebas de HP usando el método de Consumo de electricidad típico (TEC) del programa ENERGY STAR® o según lo informado en [energystar.gov](http://energystar.gov) respecto de los tres competidores líderes al 8/2015. Los resultados reales pueden variar. Para obtener información más detallada, visite [hp.com/go/1jclaims](http://hp.com/go/1jclaims). <sup>9</sup> Las operaciones inalámbricas son compatibles con operaciones de 2,4 GHz únicamente. También se puede requerir una cuenta de HP ePrint y una aplicación o software. Algunos recursos requieren la compra de un accesorio opcional. Obtenga más información en [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting). <sup>10</sup> El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso, y puede ser limitado durante conexiones VPN activas. <sup>11</sup> El dispositivo móvil debe estar conectado directamente a la red Wi-Fi de una impresora multifunción compatible con impresión inalámbrica directa antes de imprimir. Según el dispositivo móvil, también puede hacer falta una aplicación o un controlador. Obtenga más información en [hp.com/go/businessmobileprinting](http://hp.com/go/businessmobileprinting).

# Impresora multifunción HP LaserJet Pro M426dw Tabla de especificaciones

<b>Funciones/Compatible con tareas múltiples</b>	Imprime, copia, escanea / Si	<b>Dimensiones del producto</b>	Ancho x fondo x alto: 16,54 x 15,35 x 12,72 pulg <sup>2</sup> , Máximo: 16,93 x 25 x 12,8 pulg
<b>Velocidad de impresión</b>	<b>Carta:</b> Hasta 40 ppm Negro; <sup>6</sup> <b>Primera página impresa:</b> Hasta apenas 5,4 segundos; Hasta apenas 12,9 segundos (100 V Negro); <sup>7</sup>	<b>Peso del producto</b>	28,35 lb <sup>13</sup>
<b>Resolución de impresión</b>	<b>Negro (óptima):</b> 600 x 600 dpi, Hasta 4.800 x 600 dpi mejorada	<b>Características de la garantía</b>	Un año de garantía, devolución al centro de servicio técnico autorizado HP
<b>Tecnología de impresión</b>	Láser	<b>Conformidad de eficiencia de energía</b>	Certificación ENERGY STAR®; Blue Angel; EPEAT® Silver
<b>Tecnologías de resolución de impresión</b>	HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi	<b>Panel de control</b>	Pantalla táctil color de 3" (7,5 cm)
<b>Cantidad de cartuchos de impresión</b>	1 (negro)	<b>Descripción de pantalla</b>	Pantalla táctil color de uso intuitivo de 3" (7,5 cm)
<b>Idiomas estándar de impresora</b>	HP PCL 5, HP PCL 6, emulación de postscript nivel 3 HP; impresión de PDF directa (v 1.7) URF, PCLM, PWG, Office nativo	<b>Software incluido</b>	Windows 7: Instalador/Desinstalador de software HP; Controlador de impresora HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Update, HP Device Toolbox, Alertas y estado de impresora HP; Estudio de mejora de productos HP; Aplicación y controlador de escaneo HP; Reconfigure su dispositivo HP; Asistente de escaneo a correo electrónico, Asistente de escaneo a carpeta en red, Guía legal y de garantía, Guía del usuario; Windows 8+: Instalador/Desinstalador de software HP; Controlador de impresora HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), Aplicación y controlador de escaneo HP; Guía legal y de garantía, Guía del usuario, Reconfigure su dispositivo HP; Windows XP, Windows Vista y servidores relacionados: Instalador/Desinstalador de software HP; Controlador de impresora HP PCL 6, Aplicación y controlador de escaneo HP; Guía legal y de garantía, Guía del usuario; Mac OS: Pantalla de bienvenida (envíe a los usuarios a <a href="http://www.HP.com">http://www.HP.com</a> u OS App Source para obtener el software de LaserJet)
<b>Funciones del software inteligente de la impresora</b>	Impresión dúplex automática, Impresión de varias páginas en una, compaginado, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print, impresión inalámbrica directa, certificación Mopria, HP Auto-On/Auto-Off, panel de control en pantalla táctil de 3" de uso intuitivo, impresión desde la nube con aplicaciones empresariales en el panel de control, HP JetAdvantage Private Print, almacenamiento de trabajos con impresión por PIN, impresión desde USB, tecnología de cartuchos JetIntelligence	<b>Fuentes y tipos de caracteres</b>	84 fuentes TrueType escalables
<b>Administración de impresoras</b>	Kit de recursos para administradores de impresoras (Utilidad de configuración de controladores, Utilidad de implementación de controladores, Gestión de impresión administrada); Software HP Web JetAdmin; Software HP Proxy Agent; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac); Caja de herramientas de dispositivo HP;	<b>Sistemas operativos compatibles</b>	SO Windows compatibles con el controlador incluido; Windows XP SP3 todas las ediciones de 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.); Windows Vista todas las ediciones de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits; Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto SO RT para tablets); Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto SO RT para tablets); SO Windows compatibles con el controlador de impresión universal ( <a href="http://www.HP.com">http://www.HP.com</a> ); Windows XP SP3 ediciones de 32 y 64 bits (XP Home, XP Pro, etc.); Windows Vista todas las ediciones de 32 y 64 bits; Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto SO RT para tablets); Mac OS (controladores de impresión HP disponibles en <a href="http://www.HP.com">http://www.HP.com</a> y Apple Store); OS X 10.8 Mountain Lion; OS X 10.9 Mavericks; OS X 10.10 Yosemite; SO móviles (controladores incorporados en el SO); iOS (3.0, 5.0); DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6); FEDORA (17, 18, 19, 20); LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17); SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1); UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Instalación manual: MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0); MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0); PLINIXOS (2006.0, 2007.0, 2007.0, 2008.0, 2008.9, 2009); RED HAT (8.0, 9.0); RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0); SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1); GOS (8.0.14); iGOS (1.0); LINPUX LINUX (9.4, 9.5); LINUX FROM SCRATCH (6); Otros SO; UNIX <sup>11</sup>
<b>Tipo de escaneo/tecnología</b>	Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF) / (CIS) Sensor de imagen de contacto	<b>Sistemas operativos de red compatibles</b>	SO Windows compatibles con el controlador incluido; Windows Server 2003/2003 R2 32 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster y Terminal Services); Windows Server 2008 32/64 bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster y Terminal Services); SO Windows compatibles con el controlador de impresión universal (UPD) y los controladores específicos de producto de <a href="http://www.HP.com">http://www.HP.com</a> ; Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster y Terminal Services); Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster y Terminal Services); Windows Server 2012/2012 R2 64 bits Standard/Foundation/Enterprise/Datacenter (+ Cluster y Terminal Services); MS Windows Server 2012 R2 Terminal Services; Citrix XenApp 7.5; Citrix XenDesktop 7.0; Citrix XenDesktop 7.5; MS Windows Server 2012 Terminal Services; Citrix XenApp 7.5; Citrix XenDesktop 7.5; MS Windows Server 2008 R2 SP2 Terminal Services; Citrix XenApp 6.0; Citrix XenApp 6.5; Citrix XenDesktop 5.6; MS Windows Server 2008 Terminal Services; Citrix XenApp 5.0; Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 & 3; MS Windows Server 2003 Terminal Services; Citrix Presentation Server/7.5; Citrix Presentation Server 4.0; MS Windows Server 2003 Terminal Services; Citrix Presentation Server 4.5; Citrix Presentation Server 4.0; Citrix Metaframe® Presentation Server; 3.0; Citrix Metaframe XP Presentation Server (versiones 1, 2 y 3); Servidores Novell ( <a href="http://www.novell.com/print">http://www.novell.com/print</a> ); Novell Open Enterprise Server 11/SP1 /SP2; Novell Open Enterprise Server 2 para Linux; NetWare 6.5/SP5; Clientes Novell ( <a href="http://www.novell.com/print">http://www.novell.com/print</a> ); Novell iPrint Client v5.4 para Vista, Win7 y Win8 (32 bits, 64 bits); Novell iPrint Client v5.4 para WinXP (32 bits, 64 bits)
<b>Resolución de escaneado</b>	<b>Hardware:</b> Hasta 1200 x 1200 ppm; <b>Óptica:</b> Hasta 1200 x 1200 ppm	<b>Requisitos mínimos del sistema</b>	PC Windows 10 (32 bits/64 bits), Windows 8.1 (32 bits/64 bits), Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits); Procesador de 1 GHz, 1 GB de RAM (32 bits) o 2 GB de RAM (64 bits), 400 MB de espacio libre en el disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red; Windows Vista (32 bits); Procesador (x86) de 1 GHz y 32 bits, 1 GB de RAM (32 bits), 400 MB de espacio libre en el disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red; Windows XP (32 bits); Procesador (x86) de 1 GHz y 32 bits, 512 MB de RAM, 400 MB de espacio libre en el disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red; Windows Server 2003 (32 bits) (SP1 o superior), Windows Server 2003 R2 (32 bits), Windows Server 2008 (32 bits) (SP1 o superior); Procesador (x86) de 1 GHz y 32 bits, 1 GB de RAM (32 bits), 400 MB de espacio libre en el disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red; Windows Server 2008 R2 (64 bits) (SP1); Procesador (x64) de 1 GHz y 64 bits, 2 GB de RAM (64 bits), 400 MB de espacio libre en el disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red; <b>Mac:</b> OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Internet; USB, Disco duro de 1 GB, Hardware compatible con el SO (para conocer los requisitos de hardware del SO visite <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a> )
<b>Modos de entrada de datos para escaneado</b>	Compatibilidad con software de escaneo (incluido en la caja); Windows [JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] y Mac [JPG, JPEG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF con búsqueda, RTF, TXT]	<b>Alimentación</b>	<b>Tipo de fuente de alimentación:</b> Fuente de alimentación interna (integrada); <b>Requisitos de alimentación:</b> Voltaje de entrada de 110 voltios: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Voltaje de entrada de 220 voltios: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (sin doble voltaje, el producto varía según el número de voltaje con el identificador de código de opción); <b>Consumo de energía:</b> 583 vatios (impresión/copiado), 9,1 vatios (preparada), 2,7 vatios (suspensión); 0,7 vatios (encendido/apagado automático, mediante conectividad USB); 0,1 vatios (apagada) <sup>12</sup>
<b>Tamaño de escaneado</b>	<b>ADF:</b> 8,5 x 14 pulg. <b>Máximo:</b> 4 x 6 en Mínimos; <b>Cama plana:</b> 8,5 x 11,7 pulg	<b>Acústica</b>	<b>Emissions de potencia acústica:</b> 6,8 B(A) (impresión a 38 ppm); <b>Emissions de presión acústica:</b> 55 dB(A) <sup>17</sup>
<b>Velocidad de escaneado</b>	Hasta 26 ppm/47 ppm (b/n), hasta 21 ppm/30 ppm (color) <sup>9</sup> <b>Impresión a doble cara:</b> Up to 47 ppm (b&w); up to 30 ppm (color)	<b>Ambiente operativo</b>	<b>Temperatura operativa: límites:</b> De 59 a 90,5°F; <b>Temperatura operativa recomendada:</b> De 63,5 a 77°F; <b>Temperatura de almacenamiento: límites:</b> -4 a 104°F; <b>Rango de humedad en inactividad:</b> 10 a 90% RH; <b>Humedad operativa, límites:</b> 10 a 80% RH; <b>Humedad recomendada:</b> Entorno operativo: 30 a 70% RH <sup>10</sup>
<b>Funciones avanzadas del escáner</b>	Escanear a correo electrónico; Escanear a nube; Escanear a USB; Escanear a carpeta de red; Búsqueda de correo electrónico LDAP; AAD para escaneo de una cara (50 hojas)	<b>Gestión de la seguridad</b>	Servidor web incorporado; protección con contraseña, navegación segura mediante SSL/TLS; Red: activa y desactiva recursos y puertos de red, cambio de contraseña de comunidad SNMPv1 y SNMPv2; HP ePrint: HTTPS con validación de certificados, autenticación de acceso básico HTTP; autenticación SASL; autenticación y autorización LDAP; Firewall y ACL; SNMPv3, 802.1X, Arranque seguro, autenticación mediante WEP, WPA, WPA2 Personal, WPA2 Enterprise, Clifrado mediante AES o TKIP
<b>Formato de archivo de escaneo nativo</b>	PDF, JPG	<b>accesorios</b>	Bandeja de alimentador de 550 hojas para HP LaserJet D9P29A; Unidad Mini USB de 16 GB hp v222w POR81AA
<b>Formato de archivo de escaneo con software</b>	JPEG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF	<b>Opciones de Servicio y Soporte técnico de HP</b>	USTREO 4 años de soporte HP al siguiente día hábil para hardware de impresora multifunción LaserJet M426; USTOQE 3 años de soporte HP al siguiente día hábil para hardware de impresora multifunción LaserJet M426; USTOQE 2 años de soporte HP al siguiente día hábil para hardware de impresora multifunción LaserJet M426; USTRAPE 1 año de soporte HP al siguiente día hábil para hardware de impresora multifunción LaserJet M426

## Aprenda más en [hp.com](http://hp.com)

<sup>1</sup> Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752. El rendimiento real varía considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, consulte [hp.com/go/learnaboutsupplies](http://hp.com/go/learnaboutsupplies). <sup>2</sup> Sin la bandeja opcional para 550 hojas; Dimensiones con la bandeja opcional para 550 hojas: 16,54 x 15,35 x 17,80 pulg (420 x 390 x 452 mm). <sup>3</sup> El recurso de almacenamiento de trabajo requiere la adquisición por separado de una unidad flash USB con 16 GB de capacidad como mínimo. <sup>4</sup> HP SureSupply tiene acceso a Internet. <sup>5</sup> HP recomienda mantener el número de páginas impresas por mes dentro de este rango para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo, a partir de factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un período de garantía ampliado. <sup>6</sup> Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte [hp.com/go/printclaims](http://hp.com/go/printclaims). La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. <sup>7</sup> Medido con ISO/IEC 17629, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte [hp.com/go/printclaims](http://hp.com/go/printclaims). La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. <sup>8</sup> Salida de primera copia y velocidad de copiado medidas utilizando ISO/IEC 29183, excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte [hp.com/go/printclaims](http://hp.com/go/printclaims). Las velocidades de escaneo medidas desde el AAD. Las velocidades reales de procesamiento pueden variar según la resolución del escáner, las condiciones de la red, el rendimiento del equipo y el software. <sup>10</sup> Para compatibilidad con software de escaneo solo está disponible para Windows 7 y versiones posteriores; Los sistemas operativos Windows anteriores (XP, Vista y servidores equivalentes) solo obtienen los controladores de impresión; El SO Windows RT para tablets (de 32 y 64 bits) usa un controlador de impresión HP simplificado incorporado en el SO RT; Los modelos de Linux están disponibles en [hp.com](http://hp.com); los modelos de impresora para sistemas operativos UNIX; Los sistemas Linux usan el software HPML incorporado en el sistema operativo; El software HP para Mac ya no se incluye en el CD, pero se puede descargar desde [hp.com](http://hp.com); el controlador y la utilidad para Mac están instalados en los sistemas operativos Mac. <sup>11</sup> Los requisitos de alimentación dependen del país/region donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. <sup>13</sup> Con cartucho 26A. <sup>17</sup> Configuración probada: modelo básico, impresión simple, papel A4 a un promedio de 38 ppm; escaneo activo a 26 ppm

© Copyright 2015-2016 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las estipuladas en las declaraciones expresas de garantía que los acompañan. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o editoriales ni por omisiones en el presente documento. ENERGY STAR y el logotipo de ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos. Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation. AirPrint, iPad, iPhone y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y en otros países.

