

Impresora multifunción HP LaserJet Pro M28w



Obtenga rendimiento productivo en la MFP que se adapta a su espacio y presupuesto. Imprima, escanee y copie. Obtenga resultados de calidad profesional e imprima y escanee desde su móvil.³



Impresora con seguridad dinámica habilitada. Para ser exclusivamente utilizada con cartuchos que utilicen un chip original de HP. Es posible que no funcionen los cartuchos que no utilicen un chip de HP, y que los que funcionan hoy no funcionen en el futuro. Más información: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Productividad que cabe en cualquier lugar

- Organice las tareas fácilmente y realice muchas de ellas con un solo dispositivo: imprima, escanee y copie.
- Maximice su tiempo de funcionamiento con velocidades de impresión de hasta 18 ppm.⁴
- Escanee archivos de forma fácil y directa a un correo electrónico o PDF con aplicaciones empresariales previamente cargadas.⁵
- Copie, con facilidad, ambos lados de las tarjetas de identificación en una única página.

Calidad inquebrantable

- Esta impresora láser sorprendentemente pequeña ofrece una calidad excepcional, página tras página.
- Ahorre energía con la tecnología HP Auto-On/Auto-Off.⁶
- Realice trabajos de impresión más veloces con los cartuchos preinstalados de tóner original HP.

Impresión y escaneo móvil sencillo con la aplicación HP Smart

- Imprima desde la nube, escanee desde su smartphone con facilidad mediante la aplicación HP Smart.³
- Imprima fácilmente desde una amplia gama de móviles y tablets.⁷
- Comparta recursos de forma fácil y acceda e imprima con redes inalámbricas.⁸
- Conecte su móvil directamente a la impresora e imprima fácilmente sin acceder a la red.⁹



¹ Solo disponible en la impresora HP LaserJet Pro MFP M28w. ² Requiere descargar la aplicación HP Smart. Las funciones controlables pueden variar dependiendo del sistema operativo del dispositivo móvil. Consulte la lista completa de sistemas operativos compatibles y obtenga más información en <http://support.hp.com/us-en/document/c03561640>. Para obtener información acerca de los requisitos de impresión locales, consulte hp.com/go/mobileprinting. ³ Medición según ISO/IEC 24734; se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación del software, el controlador y la complejidad del documento. ⁴ Requiere una conexión de Internet a la impresora. Los servicios pueden requerir registro. La disponibilidad de las aplicaciones varía según el país, el idioma y los acuerdos. Para obtener más información, visite hpconnected.com. ⁵ Las capacidades de la tecnología HP Auto-On/Auto-Off están sujetas a la impresora y la configuración; pueden requerir una actualización de firmware. ⁶ Para obtener información acerca de los requisitos de la impresión local, consulte hp.com/go/mobileprinting. ⁷ Las operaciones inalámbricas solo son compatibles con operaciones de 2,4 GHz y 5,0 GHz. Obtenga más información en hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®. ⁸ El dispositivo móvil debe estar conectado a la señal Wi-Fi Direct® de una impresora o impresora todo-en-uno compatible con Wi-Fi Direct antes de imprimir. Más información en hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.

Impresora multifunción HP LaserJet Pro M28w Tabla de especificaciones

| | |
|---|--|
| Funciones/Compatible con tareas múltiples | Impresión, copia, escaneado / Sí |
| Velocidad de impresión^{5,7} | Hasta 18 ppm en negro; Primera página impresa en negro: En solo 8,2 segundos |
| Resolución de impresión | Negro (óptima): Hasta 600 x 600 x 1 dpi |
| Tecnología de impresión | Láser |
| Cantidad de cartuchos de impresión | 1 negro |
| Idiomas estándar de impresora | PCLm5; URF; PWF |
| Funciones del software inteligente de la impresora | Apple AirPrint™, certificación Mopria, HP Auto-On/Off, Wi-Fi Direct, HP Smart App |
| Administración de impresoras | Asistente de impresora HP (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac) |
| Tipo de escaneo/tecnología | Cama plana / CIS |
| Resolución de escaneado | Hardware: Hasta 1200 x 1200 ppp; Óptica: Hasta 1200 ppp |
| Formato de archivos escaneados | JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF |
| Modos de entrada de datos para escaneado | Escaneado a través del software de escaneado HP LaserJet o del software compatible con TWAIN o WIA |
| Tamaño de escaneado | Cama plana: 216 a 297 mm; 8,5 x 11,7 pulg. |
| Funciones avanzadas del escáner | No |
| Profundidad de bits/niveles de escala de grises | 24 bits / 256 |
| Resolución de copia | Negro (texto y gráficos): 600 x 400 dpi; 600 x 400 dpi |
| Número máximo de copias | Hasta 99 copias |
| Redimensionado de copia | 25 to 400% |
| Configuraciones de copia | Cantidad de copias; Más claro o más oscuro; Optimizar; Papel |
| Conectividad estándar | Puerto USB 2.0 de alta velocidad; WiFi 802.11b/g/n incorporada |
| Capacidad inalámbrica | Sí |
| Capacidad de impresión móvil | Apple AirPrint™; Google Cloud Print 2.0; certificación Mopria; Wi-Fi Direct, HP Smart App |
| Memoria | Estándar: 32 MB; Máximo: 32 MB |
| Velocidad del procesador | 500 MHz |
| Ciclo de trabajo | Mensual, A4: Hasta 8000 páginas |
| Volumen de páginas mensuales recomendado | 100 a 1000 |
| Tipos de soportes admitidos | Papel común, sobre, postal, Etiqueta |
| Gramaje de soportes admitido | 65 a 120 g/m ² |
| Tamaños de soportes de impresión admitidos | A4; A5; A6; sobres (C5, DL); personalizado |
| Tamaños de soportes personalizados | 105 x 148 a 216 a 297 mm |
| Manejo de papel | Bandeja de entrada 150 hojas; Bandeja salida de 100 hojas; Bandejas de papel estándar: 1 bandeja de entrada; Capacidades de entrada: Hasta 150 hojas Estándar; Hasta 10 sobres. Transparencias etiquetas oficina; Capacidades de salida: Hasta 100 hojas Estándar; Hasta 10 sobres Transparencias etiquetas oficina |

| | |
|---|--|
| Contenido de la caja | W2G55A Impresora HP LaserJet Pro M28w; Cartucho de tóner inicial preinstalado original HP LaserJet negro (~500 páginas); Guía de primeros pasos; Póster de instalación; Folleto de ayuda; Guía de la garantía; Documentación y controladores de software en CD-ROM; Cable de alimentación; Cable USB |
| Cartuchos de reemplazo³ | Cartucho de tóner negro HP 48A LaserJet (~1000 páginas) |
| Dimensiones del producto | Ancho x fondo x alto: 360 x 264 x 197 mm; 14,2 x 10,4 x 7,8 pulgadas; Máximo: 360 x 427 x 347 mm; 14,2 x 16,8 x 13,7 pulgadas |
| peso del producto | 5,4 kg; 11,9 lb |
| Características de la garantía | Garantía limitada de un año |
| Conformidad de eficiencia de energía | Calificación de ENERGY STAR®; Silver EPEAT® |
| Panel de control | Icono LCD, 8 Botones, 4 Luces indicadoras LED |
| Descripción de pantalla | Icono LCD con teclado; Icono LCD pantalla gráfica (Número de 2 dígitos, ajustes de copia, oscuro/claro, ampliación/reducción); Botones (arriba, abajo, Copiado de identificación, conexión inalámbrica, configuración de copia, inicio de copia, cancelar, encendido); 4 Luces indicadoras de diodos emisores de luz (LED) (atención, tóner, conexión inalámbrica, encendido). |
| Software incluido | Para SO Windows: Instalador de software HP, desinstalador de software HP (excluye Win8+), controlador de impresora HP PCLm5, HP Device Experience (DXP), ayuda de servicios web de HP (HP Connected), instalación y software del dispositivo, manuales del usuario en línea, HP Printer Assistant, HP Scan Driver, HP Scan Application y estudio de mejora del producto de HP. Para SO Mac: Pantalla de bienvenida (envía a los usuarios a HP.com u OS App Source para obtener el software de LaserJet) |
| Sistemas operativos compatibles | Windows® 10, 8.1, 8 y 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB e Internet Explorer. Apple® OS X El Capitan (v10.11) macOS Sierra (v10.12) macOS High Sierra (v10.13); Disco duro de 1,5 GB; Requiere acceso a Internet; USB Linux (Para obtener más información, consulte https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing) |
| Sistemas operativos de red compatibles | Windows® 10, 8.1, 8 y 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB e Internet Explorer. Apple® OS X El Capitan (v10.11) macOS Sierra (v10.12) macOS High Sierra (v10.13); Disco duro de 1,5 GB; Requiere acceso a Internet; USB Linux (Para obtener más información, consulte https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing) |
| Requisitos mínimos del sistema | PC: Windows® 10, 8.1, 8 y 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB e Internet Explorer. Mac: Apple® OS X El Capitan (v10.11) macOS Sierra (v10.12) macOS High Sierra (v10.13); Disco duro de 1,5 GB; Requiere acceso a Internet; USB |
| Alimentación | Tipo de fuente de alimentación: Los requisitos de alimentación dependen del país/región en el que se venda la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. Requisitos de alimentación: 110V - 127V nominal @ +/-10% (min 99V, max 140V), 50 - 60Hz nominal +/- 3Hz (min 47Hz, max 63Hz), 220V - 240V nominal @ +/-10% (min 198V, Max 264V), 50 - 60Hz nominal +/- 3Hz (min 47Hz, max 63Hz); Consumo de energía: 365 vatios (impresión activa), 2,9 (preparada), 0,6 vatios (suspensión), 0,1 vatios (apagado automático / encendido manual), 0,1 vatios (apagado manual), 0,6 vatios (apagado automático/desperar en USB) |
| Acústica | Emisiones de potencia acústica: 6,5 B(A) |
| Ambiente operativo | Temperatura operativa: límites: 15 a 32,5°C; Temperatura operativa recomendada: 17,5 a 25°C; Temperatura de almacenamiento: límites: -20 a 60°C; Rango de humedad en inactividad: 10 a 90% RH; Humedad operativa, límites: 10 a 80% RH; Humedad recomendada: Entorno operativo: 30 a 70% RH |

Aprenda más en hp.com

¹ Registro EPEAT® donde corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Consulte www.epeat.net para ver el estado de registro en cada país. ² Cartucho de tóner original HP LaserJet negro previamente instalado (unas 500 páginas de rendimiento). Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes que se imprimen y otros factores. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. ³ Valor de rendimiento declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19752 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes que se imprimen y otros factores. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. ⁴ Valor de rendimiento declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19752 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes que se imprimen y otros factores. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. ⁵ Medido con ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. ⁶ Medido con la prueba de características ISO 24734, A5 Alimentación sentido horizontal. La velocidad puede variar en función del contenido, el equipo, la orientación del soporte y el tipo de soporte. ⁷ Medido según la norma ISO/IEC 17629. Para más información, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. ⁸ Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. Valor Energy Star basado típicamente en medición de dispositivo de 115 V. ⁹ Basado en el método de BA TEC con las siguientes posibles excepciones: configuración de demora de suspensión de 1 minuto o menos, WiFi desactivado.

